

新款恒流恒压可调多用途直流稳压开关电源 JCH-3000W 型参数

| 型号 MODEL | 输出电压 V | 输出电流 A | 输出功率 W |
|----------------------------|--|--------|--------|
| JCH-3000-12VAW | 0-15VDC | 0-200A | 3000W |
| JCH-3000-24VAW | 0-30VDC | 0-100A | 3000W |
| JCH-3000-36VAW | 0-40VDC | 0-80A | 3000W |
| JCH-3000-48VAW | 0-55VDC | 0-60A | 3000W |
| JCH-3000-60VAW | 0-65VDC | 0-50A | 3000W |
| JCH-3000-80VAW | 0-85VDC | 0-40A | 3000W |
| JCH-3000-110VAW | 0-120VDC | 0-28A | 3000W |
| JCH-3000-150VAW | 0-160VDC | 0-20A | 3000W |
| JCH-3000-220VAW | 0-240VDC | 0-14A | 3000W |
| JCH-3000-300VAW | 0-300VDC | 0-10A | 3000W |
| 输入交流电压范围 | 单相 220VAC (200-240VAC)50/60HZ ; 注意不支持 110VAC 输入 | | |
| 产品外型尺寸及重量 | 长 370X 宽 190X 高 155mm; 重量:8 KG (底部安装挂孔尺寸:265X155mm) | | |
| 输出显示表功能精度 (液晶表显示 V A W) | 四位电压表 100V 以下显示 0.01V;100V 以上显示 0.1V . 误差约正负 0.1V; 四位电流表 100A 以下显示 0.01A ;100A 以上显示 0.1A. 误差约正负 0.3A 四位液晶表显示时实时功率 W(看功率时要减去本机空载功率) | | |
| 纹波电压 / 电流负载稳定 | 纹波≤1% / 负载稳定≤0.5% | | |
| 工作环境温度 | -10℃≈+50℃ 仅限使用于室内环境保持通风散热良好! | | |
| 控制电压电流方式 | 多圈线绕 4.7K 电位器手动调节; 可改外部 0-5V 直流模拟信号输入控制。 | | |
| 整机效率及过热保护温度 | 82%≈90% 过热保护约 70℃±5% | | |
| 短路及过载保护值 | 短路过载电流功率增大至 115%~120%保护.需要解除异常后手动恢复断路器 | | |
| 耐压绝缘值 | 输入与输出: 1.5KvAC 输入与外壳; 1.5KvAC 输出与外壳; 0.5KvAC 一分钟 | | |
| 质保期 | 常规产品 7 天内退换货(限未使用过不影响二次销售);保修 2 年. | | |
| 产品附件清单 | 国标三插(16A 空调插头)橡胶阻燃电源线 3X2.5 平方 1.5 米 1 条; 另赠接线铜鼻 4 只; 三包质保卡说明书 1 份. 输出线按需求另选购 | | |

